

marantz



MODEL M1

Bezprzewodowy wzmacniacz strumieniowy

2.1-kanałowy, 100W / kanał bezprzewodowy wzmacniacz strumieniowy z HEOS® Built-in

- Wyjście 2.1-kanałowe umożliwia podłączenie głośników i subwoofera
- Wysoka moc 100W na kanał i krystaliczna jakość dźwięku
- Przełączana, cyfrowa topologia wzmacniacza end-to-end
- Zwiększona wydajność dzięki technologii Marantz Musical Digital Filtering (MMDf)
- Bezproblemowe strumieniowanie dzięki HEOS® Built-In, WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect
- Optyczne wejścia audio Toslink i cyfrowe wejścia audio HDMI eARC
- Cyfrowe dekodowanie z Dolby Digital+
- Sound Master dostrojony, zaprojektowany i zbudowany przez Shirakawa Audio Works w Japonii
- Niewielkie wymiary, możliwość montażu w szafie rack, wysokiej klasy materiały i wyrafinowane wzornictwo przemysłowe Marantz
- 1 para analogowych wejść audio RCA z połączonymi mosiężnymi zaciskami



The Most Musical Sound

MODEL M1

Specyfikacja techniczna

Wzmacniacz	
Moc znamionowa wzmacniacza mocy i THD (8 omów)	100W+100W (8Ω/omów, 20 Hz to 20 kHz, T.H.D. 0,05%)
Moc znamionowa wzmacniacza mocy i THD (4 omów)	125 W + 125 W (4Ω/omów, 1 kHz, T.H.D. 0,05%)
Pasma przenoszenia	20 Hz to 20 kHz : ±1 dB
Impedancja podłączanych głośników	4 – 16 Ω/omów
Wejścia/wyjścia audio	
Terminale głośnikowe	4-drożne zaciski głośnikowe
Wejścia cyfrowe	HDMI (eARC), TOSLINK
Wejścia analogowe	RCA L/R
Wyjście subwoofera	RCA Mono
Opcje audio	
Przypisanie kanałów	Stereo (domyślne), Dual Mono
Limit poziomu głośności	80-100%
Balans	-15dB to +15dB
Regulowane filtry górno- i dolnoprzepustowe	40-250 Hz / 40-120 Hz
EQ	Basy, wokale -5dB to +5dB
Tryby dźwięku	Stereo, Direct, Virtual, Dialog Enhancer, Night Mode
Grupowanie dźwięku TV	Tak
Wspierane formaty audio	
Dekodowanie	Dolby Digital +, Dolby Digital, LPCM, DSD
Stereo PCM / Multi-channel PCM	Tak / Tak
Stereofoniczne formaty plików (udział sieciowy HEOS lub USB)	WMA: do 192 kb/s włącznie AAC i MP3: do 320 kb/s włącznie WAV, ALAC, FLAC: do 24bit/192kHz DSD: 2.8 MHz, 5.6MHz
Technologie przesyłania strumieniowego	
Bluetooth (Odbiór)	BT 4.2
Bluetooth (Transmisja)	Nie
AirPlay	AirPlay 2
Spotify	Spotify Connect
Usługi muzyczne i źródła	
Obsługiwane usługi muzyczne (HEOS, z zastrzeżeniem zmian i dostępności lokalnej)	Spotify, Tunes, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, Deezer, Deezer HiFi, Mood/Mix, Sony Hi-Res, SoundCloud
Muzyka przechowywana na urządzeniu mobilnym	Tak (iOS, Android lub Kindle Fire)
NAS (sieć) Dołączona pamięć masowa	Udostępnianie sieciowe, DLNA
USB Odtwarzanie urządzenia pamięci masowej	Tak (dyski sformat. FAT32, NTFS)
Sieć i sterowanie	
Połączenie przewodowe	Ethernet
Połączenie bezprzewodowe	Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
Wejście IR	3.5mm
IR Learning	Tak
Kompatybilność z systemem sterowania przez TCP/IP	Crestron, Control4, AMX
HEOS App	iOS, Android
Ogólne	
Kolor produktu	czarny
interfejs użytkownika	Zwiększanie/zmniejszanie głośności, Odtwarzanie / Pauza, wielokolorowy LED stanu, przycisk Connect (z tyłu), przycisk Bluetooth (z tyłu)
Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm	217 x 239 x 84
Waga (kg)	2.2
SAP Code	MODEL M1/N1B
EAN	0747192140793

Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione przez firmę Marantz bez powiadomienia.

www.marantz.com

